

Geleceğin Teknolojisi Bugünden...

RADAR SENSÖR / CT-9185

Değerli Müşterimiz,

Bu kullanım kılavuzu maksimum performans sağlamak için gerekli bilgileri içermektedir. Ürün garantisinin geçerli olması için bu kullanım kılavuzunda yer alan hususların uygulanması gerekmektedir.

Teknik Özellikleri

Güç	: 1200 W
Genilim	: 220-240 V
Frekans	: 50-60 Hz
Koruma Sınıfı	: IP20
Beyan Akımı	: 10 A
Çalışma Sıcaklığı	: -20 °C - +55 °C
Algılama Mesafesi	: 2-16 m
Kurulum yeri	: İç mekânlarda, tavan montajında
İletim gücü	: <10mW
HF sistem	: 5.8GHz CW radar, ISM band
Algılama açısı	: < 10m W
Erişim	: 2-16 m (dia) ayarlanabilir
Zaman ayarı	: 12 dakika 8 saniye
Güç tüketimi	: Yaklaşık 0.9 W
Işık kontrolü	: 2-2000 lux
Nominal yük	: Max. 1200 W/5,5A rezistif yük Max. 600 W/2A endüktif yük

Taşınma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

Ürünler nakliye sırasında direkt darbelere karşı korunmalıdır. Taşınma ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar yüklenici, yükleyici, alıcı ve kullanıcı sorumluluğundadır. Ürünün herhangi bir zarar görmemesi için ambalajın içinde taşınması gerekir.

Kullanım Alanları

Evler - Ofisler
Kasaplı Otoparklar
Bina Girişleri - Merdiven Aralıkları
AVM - Okul - Otel - Hastane



Hareketi algılayarak çalışır, ancak diğer sensörlerden farklı olarak kapı ve pencere arkasından, cam panellerin ve ince duvarların ötesinden de hareket algılama özelliğine sahiptir. Ürün özellikleri için lütfen ürün kutusuna ve/veya ürün etiketine bakınız.

Fonksiyon Özellikleri

- 24 saat çalışma özelliği : 24x7 (max) moduna ayarlandığında gece ve gündüz çalışır. MOON (min) modunda 2 Lux'ten daha az olan ortam ışığında çalışabilir.
- SENS ayarı : Ortam büyüklüğüne/genişliğine göre ayar yapılabilir. Minimum hassasiyet 1 metre, maksimum hassasiyet 10 metre olup maksimum hassasiyet büyük salonlar ve odalar için çok uygundur.
- Zaman ayarı : Yine kullanıcının arzusuna göre zaman aralığı ayarı yapılabilir. Işık herhangi bir sürede açık kalmak için yaklaşık 8 saniye süresince ayarlanır ve maksimum 12 dk ayarlanabilir, "on" zamanı süresince tespit edilen herhangi bir hareket zamanı sıfırlar. Zaman ayarlaması güncellenirken LED göstergesi yanıp sönür.

NOT

Işıklar kapandıktan sonra, tekrar harekete başlamadan önce, yaklaşık 1sn. sürer. Bu süre geçtikten sonra ışık sadece hareketine tepki olarak açılacaktır. Sensörün ürettiği frekans 10mW'ın altındadır ve bu bir cep telefonunun ya da mikrodalga fırının yaydığı manyetik alanın sadece 100'de 1'i kadardır.




Ürünün çalışmasında sorun yaşıyorsanız:

1. Güç düğmesini ve yüklemeyi kontrol ediniz.
2. Voltaj bağlantısının doğru yapıldı yapılmadığını kontrol ediniz.
3. Ortam sıcaklığını kontrol ediniz.
4. Montaj seviyesini kontrol ediniz.
5. Sensörün görüşünü kapatacak engeller olup olmadığını kontrol ediniz.
6. Sinyal kaynağının algılama alanında olup olmadığını, mesafe, zaman ve lux ayarlarının doğru yapıldı yapılmadığını kontrol ediniz.
7. Algılama alanında sürekli devam eden bir hareket var ise sensör otomatik olarak kapanmayacaktır.

KULLANIM ŞEMASI

40 W üzeri ürünlerde kontaktör kullanılmaktadır.



DİKKAT

- Elektrikle çalışan tüm ürünleri çocukların erişemeyeceği yerlerde kullanınız.
- Mikrodalga radar sensörü havalandırma, klima, ısıtıcı vb cihazların yakınına monte etmeyiniz.
- Montaj mutlaka yetkili bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
- Ürünün içini açmaya çalışmayınız.
- Daha sağlıklı ve güvenli kullanım için 6 amperlik bir sigorta bağlantısı yapılması tavsiye edilir.
- Halojen ürünler için max 1200 W kontaktörleri kullanılmamaktadır.
- LED'li ürünler için max 600 W kontaktörleri kullanılmamaktadır.
- Tek bir üründe kontaktörsüz kullanılabilir, (Max 100 W)

GARANTİ BELGESİ

Garanti Şartları

- 1- Garanti süresi, malın fatura tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.
- 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 nci maddesinde yer alan:
 - a) Ücretsiz onarım yapılması,
 - b) Onarım yapılmadığı takdirde yeni üründle değiştirilmesi.
- 4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım durumunda satıcı, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yaptırmakla yükümlüdür.
- 5- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine ekleir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmez...
- 6- Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır

Arızalı ürünü garanti kapsamı dışına çıkaran kullanım hataları nelerdir ?

Elektrik ve kullanım kılavuzundan doğan arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması, makinaya ait olmayan aksesuar takılması ya da kullanılması zorunlu olan aksesuarların kullanılmaması gibi), garanti ürünlerde yetkili servis dışında herhangi bir müdahale yapılmaması, garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi, cihazın dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik vb. nedenlerden meydana gelen arızalar, tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda kullanılması sebebi ile oluşan arızalar, sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb. doğal afetlerin sebep olduğu arızalarda garanti kapsamı dışındadır.

Servis Adresi: Sair Ziya Paşa cad., Lakerdacci sk, Mimaroglu Han, No12/A Şişhane Beyoğlu/İSTANBUL