

Geleceğin Teknolojisi Bugünden...

CT-2479 KRİSTAL BANT ARMATÜR / LED BATTEN LIGHT

Değerli Müşterimiz,

Bu kullanım kılavuzu maksimum performans sağlamak için gerekli bilgileri içermektedir. Ürün garantisinin geçerli olması için kullanım kılavuzunda yer alan hususların uygulanması gerekmektedir.

Valued Customer,

This user manual contains the necessary information to ensure maximum performance. In order for the product warranty to be valid, all subjects in the user manual must be applied.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ürün dimmerle kullanılamaz.

Güç/Power	: 100 W
Gerilim/Voltage	: 220-240 V
Frekans/Frequency	: 50-60 Hz
Renk Sıcaklığı/Color Temp.	: 6400 K
Isık Akısı/Luminous Flux	: 10970 lm
Lümen Verimliliği/Lumen Efficiency	: 109,7 lm / W
Koruma Sınıfı/Protection Class	: IP20 - Class II
Isık Açısı/Beam Angle	: 160°
Beyan Akımı/Rated Current	: 0,82 A
Ürün Ömrü/Lifetime	: 15000 s/h
Çalışma Sıcaklığı/Working Temp.	: -20°C +40°C
CRI (Ra)	: ≥80

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Ürünler nakliye sırasında direkt darbelerle karşı konumlamalıdır. Taşıma ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar yüklenici, yükleyici, alıcı ve kullanıcı sorumluluğundadır. Ürünün herhangi bir zarar görmemesi için ambalajın içinde taşınması gerekir.

Ürünü dik bir şekilde koyunuz. Ürünü istenirse ağırlık koymayınız.

Subjects to be considered during handling and transportation;

Products should be protected against direct impacts during transportation. In order to avoid any damage to the product, it must be transported in its packaging. Damages that may occur during transportation are the responsibility of the contractor, shipper, buyer and user.

Put the product upright. Do not put weight on the product.

KULLANIM ALANLARI

Evler, Oteller
Lokantlar
Mağazalar
Kafeler

FIELDS OF USAGE

Houses, Hotels
Restaurants
Stores
Cafe

MONTAJ VE GÜVENLİK UYARILARI

- Elektrik bağlantısını kesiniz./kapatınız.
- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Nakliye hasarlı ürünlerin değişimini kargodan ya da ambardan talep ediniz.
- Ürününüzü teslim alırken, ürün ile birlikte gelmesi gereken aksesuarlar varsa tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu veya paketini, aksesuar ve faturasını daha sonraki servis ihtiyacında kullanmak üzere saklayınız.
- Ürünün barkodunu, model ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunmaması veya yuvarlanması mümkün olduğunda ürününüzün zarar görmemesi için ambalajın kırılmaması gerekmektedir.
- Ürün kullanım amaçları haricinde kullanılmamalıdır.
- Satıcı firması, ürünün usulüne uygun olmayan bir şekilde çıkartılarak yararlanma veya hasar olma vakalarında sorumluluk üstlenmez.
- Elektrik bağlantıları sadece uzman personel tarafından yapılmalıdır.
- Ürün kurulumu elektrik bağlantısından önce yapılmalıdır.
- Güç kablolarının hasarlı olduğu durumda ürünü kullanmayınız. Aksi takdirde ölüm, ciddi yaralanma veya maddi hasara neden olabilir.
- Ürün montajına başlamadan önce kabloların, armatürün dış çeperlerinin hasarlı olmadığını emin olunuz. Armatürü yerleştirirken yerde armatüre, hasar verebilecek centik, cıvata vb. bulunmamasına özen gösteriniz.
- Ürünün elektrik üzerinde belirtilen çalışma geriliminden yüksek bir gerilim olduğundan emin olunuz. Uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan satıcı firma sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamında değerlendirilmez.
- Montaj için yalnızca firmamızın belirlediği ek aparatlar kullanılmalıdır.
- Sebeke bağlantısı ilgili ülkenin tesisat yönetmeliğine uygun bağlantı malzemeleriyle yapılmalıdır.
- Ürünü elektrik kaçağı olasılığı nedeniyle kullanmayınız.
- Kablo bağlantı noktaları bağlantı klemensleri veya eriyen bant ile mutlakalıdır.
- Ürün üzerinde tadilat, tamir, onarma veya herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmayınız. Bu işlem sonucu maddi hasar oluşabileceği gibi, ürün garantiside geçersiz kalacaktır.

Mounting and Safety Warnings

- Disconnect/turn off the electricity.
- When receiving your product, check out whether there is any physical damage. Request the replacement of damaged products from the cargo or warehouse.
- When receiving your product, check out if there are any missing accessories that should come with the product.
- Keep the original box or package, accessories and invoice of your product for later service use.
- Be careful not to damage the product barcode, model and serial number. If they are not read or are worn, your product is not covered by the warranty.
- The product should not be used for other than for its intended use.
- The seller company does not take any responsibility in cases of injury or damage that may occur as a result of improper use of the product.
- Electrical connections should only be made by qualified personnel.
- Make sure that the electrical connection is turned off while the product is being installed.
- Do not use the product if the power cables are damaged. This may result in death, serious injury or property damage.
- Before starting the product assembly, make sure that the cables and the outer body of the luminaire are not damaged.
- In the place where you will place the luminaire, no notches, protrusions, etc. that may damage the luminaire take care not to be present.
- Make sure that the product does not receive a voltage higher than the operating voltage specified on the label.
- The seller company cannot be held responsible for the malfunctions that may occur in case of discord and the malfunction cannot be evaluated within the scope of warranty.
- Only additional parts determined by our company should be used for assembly.
- The mains connection must be made with connection materials in accordance with the installation regulations of the relevant country.
- Do not use the product in places where electricity leakage may occur.
- Cable connection points must be insulated with connection terminals or fusible tape.
- Do not change, repair or make any physical intervention on the product. As a result of this process, material damage may occur and the product warranty will be void.
- In order to prevent overheating that may occur during use, the product should be taken to ensure that there is sufficient air space between the luminaire body and the surrounding objects when mounting.

MONTAJ ŞEKLİ

- Kurulumu başlamadan önce elektrikli kapatınız.
- Klipleri veya yardımcıyla tavana veya duvara sabitleyiniz. (Şekil 1)
- Armatürü elektrikle bağladıktan sonra uygun bir şekilde duvara veya tavana monte ediniz. (Şekil 2)
- Kurulum bittikten sonra elektrikli açabilmelisiniz.

INSTALLATION METHOD

- Turn off the electricity before starting the installation.
- Fix the clips to the ceiling or wall with the help of screws. (Figure 1)
- After connecting the luminaire to electricity, properly mount it on the wall or ceiling. (Figure 2)
- After the installation is finished, you can turn on the electricity.

DEMONTAJ BİLGİSİ

Enerjinin kapalı olduğundan emin olduktan sonra montaj bilgisinin ters işlemlerini uygulayınız. After making sure that the power is off, perform the reverse operations of the assembly information.

DISASSEMBLY INFORMATION

UYARI

Bakıma başlamadan elektrik enerjisinin kesik olduğundan emin olun.

- Güveni bir şekilde tesisat kurulumu yapıldığı zaman tutuşma, elektrik çarpması gibi şüpheler oluşmamalıdır.
- Elektrikli kapamadan ürün temizliği yapılmamalıdır.
- En uygun voltaj düzeyi 220-240 V% 10 TL'dir. Bu değerin altına düşürülmesi uygun değildir. Standart voltaj aşımamalıdır.
- Enerji kesildikten sonra söğümaya bakılmak daha sonra kurulum ve değişiklikler yapılmalıdır.
- Cam kırığından elektrik enerjisi kesiniz.
- Disarda ve nemli ortamlarda kullanmayınız.
- Düğü bir duvara veya tavana monte ettiğinizden emin olunuz.

CAUTION

Before starting the maintenance, make sure that the electrical power is cut off.

- When the installation is done safely, there should be no doubts such as ignition, electric shock.
- The product should not be cleaned without turning off the electricity.
- The most suitable voltage level is 220-240 V %10. Not suitable for outdoor use. The standard voltage must not be exceeded.
- After the power is cut off, it should be left to cool down, then installation and changes should be made.
- Cut off the electrical power when the glass is broken.
- Do not use outside and in humid environments.
- Make sure to mount it on a smooth wall or ceiling.

GARANTİ BELGESİ

Garanti Şartları

- Garanti süresi, malın fatura tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 nci maddesinde yer alan;

a) Ücretsiz onarım yapılması.

b) Onarım yapılmadık takdirde yeni ünite değiştirilmesi.

- Tüketiciyi bu haklardan ücretsiz olarak durumunda satıcı, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yaptırmakla yükümlüdür.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirine geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamiri süresi 20 iş gününü geçemez...

Arızalı ürün garanti kapsamı dışına çıkarılarak kullanım hataları nedir?

Elektrik ve kullanıcının kullanımından doğan arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması, makineyi almayan aksesuar takılması ya da kullanılması zorunlu olan aksesuarların kullanılmaması gibi), garantili ürünlerde yerli servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması, garanti etiketinin zarar görmesi, cihazın dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik vb. nedenlerden meydana gelen arızalar, tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda kullanılması sebebi ile oluşan arızalar, sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb. doğal afetlerin sebep olduğu arızalardan garanti kapsamı dışındadır.

Servis Adresi: Sair Ziya Paşa cad. Lakerdacık sk. Mimarörlü Han. No:2/A Şişhane Beyoğlu/İSTANBUL

WARRANTY CERTIFICATE

Warranty Conditions

- The warranty period starts from the invoice date of the goods and it is 1 year.
- The entire product, including all parts, is under warranty.
- In case the goods are found to be defective, the consumer, in Article 11 of the Law No. 6502 on the Protection of the Consumer;

a) To have free repair.

b) If it is not repaired, replacing it with a new product.

- In case of free repair from these rights, the seller: It is obliged to have the goods repaired without any charge under any other name, such as labor cost, replacement part cost or any other name.
- In case of malfunction of the product within the warranty period, the period of repair is added to the warranty period. The repair period of the goods cannot exceed 20 working days.
- Defects resulting from the use of the product contrary to the terms in the user manual are not covered by the warranty.

What are the usage errors that make the defective product out of warranty?

Defects arising from electricity and user usage (such as power cut, voltage fluctuation, installation of accessories that do not belong to the machine or not using mandatory accessories), any intervention other than authorized service in guaranteed products, damage to the label in products with warranty label, damage to the outer surface of the device, broken, scratched etc. Failures caused by reasons such as failures caused by user in dusty, humid, extremely hot or cold environments, flood, fire, earthquake, lightning strike, etc. Failures caused by natural disasters are not covered by the warranty.

Servis Adresi/Service Address : Sair Ziya Paşa cad. Lakerdacık sk. Mimarörlü Han. No:2/A Şişhane Beyoğlu/İSTANBUL

EEEE Yönetmeliğine Uygundur.

